

Schnurloses Großtasten-Telefon **easyDECT XL**

DFG

Mit Notruffunktion und Zielwahltasten in der Basisstation

Highlights

- Ergonomisch geformtes Mobilteil
- Extra große, grafikfähige Anzeige, beleuchtet
- Extra große Tasten mit hohem Kontrast
- Notruffunktion
- Freisprecher in Mobilteil und Basisstation
- 4 große Zielwahltasten mit Namensschildern in der Basisstation
- Anzeige und Wahlmöglichkeit der letzten eingegangenen Rufnummer (CLIP), wenn die Rufnummer übertragen wurde
- Stoßmildernde Hartgummikappen schützen das Mobilteil

Leistungsmerkmale

- Einfache Menüführung über 3 Tasten
- Hörerlautstärke am Mobilteil besonders laut einstellbar
- Telefonbuch für 20 Rufnummern mit Namen
- Wahlvorbereitung und Korrektur
- Wahlwiederholungsliste (10 Rufnummern)
- Wahlwiederholung oder Automatische Wahlwiederholung einstellbar
- Automatische Gesprächsannahme, wenn das Mobilteil in der Basisstation oder in der Ladeschale liegt (ein- / ausschaltbar)
- Notruftaste leuchtet, wenn das Mobilteil in der Basisstation / Ladeschale liegt
- Notruftaste leuchtet ständig, wenn die Notruffunktion eingestellt ist
- 4 Notrufnummern speicherbar
- Automatisches Umschalten in den Freisprechbetrieb nach Annahme und Quittierung eines Notrufes
- Notruf-Parameter (Anzahl der Durchläufe etc.) programmierbar
- Beleuchtung der Belegungstaste während des Klingelns
- Anzeige eines Anrufes durch Tonruf und / oder Summer (einstellbar)
- Anzeige der Mobilteil- und Basisstations-Nummer ein- /ausschaltbar
- Direktruf (Babyruf)
- Raumüberwachung
- Batterie-Statusanzeige
- Anzeige der Empfangsstärke
- Tonruffreigabeliste / Tonrufsperrliste (je 10 Rufnummern)

- Gesprächsdaueranzeige
- Tonruf separat für Mobilteil und Basisstation einstellbar: Lautstärke (10-stufig) und Melodie (10 Melodien). Tonruf abschaltbar (Stufe 0)
- Lautsprecher-Lautstärkeeinstellung für Mobilteil (5-stufig) und Basisstation (4-stufig) einstellbar
- Tastenklick ein-/ausstellbar
- Mobilteil suchen (Paging)
- Ausbau zum Telefonsystem (bis zu 6 Mobilteile an einer Basisstation; Mehrfachregistrierung der Mobilteile an bis zu 4 Basisstationen)
- Kostenlose Interngespräche zwischen Mobilteilen
- Externgespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben
- Interngespräch während eines Externgesprächs (Interne Rückfrage)
- Wechsel zwischen Intern- und Externgespräch
- Anklopfenden Externanruf annehmen
- Sammelruf
- Wahlsperre des Systems
- Rufnummern für Polizei und Feuerwehr landesspezifisch programmierbar
- Anzeige-Meldungen viersprachig einstellbar
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash, AKZ / HAKZ, Amtspause programmierbar)
- Anschluss für eine Hör- und Sprechgarnitur
- DECT / GAP Technologie
- Programmierbare PIN
- Reichweite: max. 50 m in Gebäuden / max. 300 m im Freien
- Gesprächszeit: bis zu 10 Std. bei 700 mAh Akkus
- Bereitschaft: bis zu 100 Std. bei 700 mAh Akkus
- Netzausfallbetrieb (Akkus in der Basisstation; nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akkus: NiCd oder NiMH
- Trageband für das Mobilteil



Technische
Änderungen vorbehalten